

**Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones**  
**Experiencia de Telefonía (Número 3, año 2002)**  
**Manual de uso de Identificador Automático de Llamada Entrante**  
**Southwestern Bell Freedom Phone, Modelo FM-140**

**Características**

Número de serie: 075258

Memoria de almacenamiento 64 números, nombre y hora de llamada

**Manual de uso**

1. Colocar las 4 baterías alcalinas AAA con aparato desconectado de la línea telefónica
2. Cuando las baterías son colocadas todos los caracteres de la pantalla se encenderán por un segundo.
3. Luego se mostrará en pantalla PROGRAM MODE y SET LANGUAGE
4. Para seleccionar idioma inglés francés o español oprima SCROLL UP.
5. Una vez seleccionado el idioma, oprima SCROLL DOWN para fijar la selección.
6. Sonará un sep y se mostrarán los espacios para seleccionar el año. Mediante SCROLL UP seleccione las decenas. Una vez seleccionado, oprima SCROLL DOWN para luego seleccionar las unidades mediante SCROLL UP. Una vez completado esto oprima SCROLL DOWN.
7. Si comete un error oprima ERASE.
8. La pantalla mostrará SET DAY. Mediante SCROLL UP seleccione el día deseado y con SCROLL DOWN insértelo en memoria. Si no hace este paso, el registro del día del simulador Teltone TLS 5 será el que asumirá por defecto cuando se reciba la primera llamada.
9. La pantalla mostrará SET AREA CODE. Esto está pensado para EE.UU., donde el código de área es de 3 dígitos. Para el caso de las experiencias es irrelevante y puede ser puesto en 032. Nuevamente, la idea es operar para ello con SCROLL UP para seleccionar y SCROLL DOWN para insertar.
10. El terminal PHONE es para conectar el teléfono. En cambio el terminal LINE es para conectarlo a la línea que viene de la central de conmutación.
11. Para revisar los registros de nuevas llamadas use SCROLL UP hasta llegar a END OF NEW CALL.
12. Para borrar un registro de llamada oprima la tecla ERASE por 2 segundos hasta escuchar el sep. Para borrar todas las llamadas oprima SCROLL DOWN y ERASE simultáneamente